【お手持ちのブロードバンドルーターにダイバー光ネットの接続設定を入れる場合】

例)エレコム製ルーターの場合

※メーカーによって設定画面の呼び出し方、画面構成は異なりますので、 ルーターの取扱説明書をご参照下さい。

## STEP1

設定画面から[かんたんセットアップ]をクリックします。

ELECOM WRC-2533GS2			ルーターモード
HOME			
たたちWi-Fi 定な場合である時代 Wi-Sightできます。	レンジョン こだちネットタイマー おすめかくシーシーシーの 気料時代を報します タイマー版:	WI-FI WI-FI	WAN & LAN BESCT-HILAND Addition to a st
55ID :e tama 5c9093 勝時寺 :: 57764381 爾頓 : 2.46Hz		SSD:: elecon SC903 手 マンボル: stut4(ch) <b>IS6H21</b> SSD:: elecon SC903 チャンボル: auto(100ch)	タイプ: PP06 PP7ドレス: 60.41.38.166 リプネットマスク: 255.255.152.252.252 134.190.179.7 134.190.179.7 NACFP1L/2; ▼
ヤキュリティー	<b>し</b> その他設定	望 かんたんセットアップ4	

## STEP2

回線識別から[自動設定]をクリックします。

	ELECOM WRC-2533652	
	かんたんセットアップ4	
	ルーターが接続している回線が分からない場合、自動設定をご選択ください。回線を自動的に判定します。	
	自動設定 三級の連邦を目的に対照します。 道案はこちらをお使いください。 手動設定 自動判別設定が上手く機能しない場合 や、お客様で回線を選択されたい場合 は、こちらをお使いください。	
	Ęδ	
© COPYNIGHT ELECOM COLLTO ALL RIGHTS RESERVED.		

STEP3 次の画面が表示されたら、以下のように設定し、次へをクリックします。

😡 かんたんセットフ	<b>ア</b> ップ4	ログイン 回線混剤 自続・手載混乱 ひかりTV 回線混在 基本セットアップ 定定
プロバイダー情報	の設定 (PPPoE)	
ご契約のプロバイダー様 ワード)を入力し、「次へ ユーザー名には*@*以降 ※ユーチーを及び(ワク・) (半魚なすっく、A、A、 ※入力文学物は、ユーザー名	から提供されているインタ 」をクリックしてください も必ず入力する必要があり には、以下の文字を使用できます 9、スペース、、、、の、S、 57文字以内、パスワード 57文字	?ーネット接続用の認証ID(ユーザー名)・認証バスワード(バス ^)。 ます。 r. ;、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
	ユーザー名:	DiversityMedia@ixnw.r
,	(スワード:	
	戻る	<i>t</i> ∧

ユーザー名	接続用ログインID
パスワード	接続用パスワード

※ユーザー名とパスワードは弊社発行の「ダイバー光ネットISPサービス設定情報シート 記載のあるログインIDとパスワードを入力します。

## STEP4

次の画面が表示されたら、無効を選択し、次へをクリックします。

ELECOM         WRC-2533G52         血ーターモード
かんたんセットアップ4
ひかりTVをご利用になられる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。 (ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)
ひかりTVモード: 有効 (・) 単効
IPv6/(ススルー: 有物 () 無物
<b>戻</b> る
CCOPYRIGHT ELECOM CO LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

STEP5 次の画面が表示されたら、設定完了です。閉じるをクリックします。

ELECOM WRC-2533G52	□□ <sup>∀=1.7/ℓ</sup>
かんたんセットアップ4 基本セットアップ完了	074> NHAR BB-9888 DPOV ENER MATU-577 82 NATU-577
以上で基本設定が完了しました。	
	詳細設定
	COPPRION ELECON CO., TD. ALL RIGHTS RESERVED.